

HU86T60

Interaktív kijelző /digitális tábla Használati utasítás

1)	Funkciótérkép	2
2)	Alkalmazások bevezetése	19
	2.1 Tárgyalási mód	19
	2.2 Fájlkezelő	
	2.3 Rajzolás	30
	2.4 Annotációs eszköz	35
	2.5 Alkalmazások	
	2.6 Beállítások	38
	2.6.1 Általános beállítások	40
	2.6.2 Hálózat	42
	2.6.3 Kapcsolódó berendezések	44
	2.6.4 Kijelző és hangerő	45
	2.6.5 Tárolás és alkalmazás	
	2.6.6 Ütemezett be-/kikapcsolás	47
	2.6.7 Idő és nyelv	48
	2.6.8 A készülékről	51
3)	GYIK	52



1. Funkciótérkép

I N D E X













Leb	egő e	eszköztár 1
	(Home
	_(Vissza
	_(Comment
	_(Jelforrás
		Képernyő ki
		S-Lock
		Háttérvilágítás







Rajzolás (Funkció)	
Válassza ki a címet.	
Toll	
Radír	
Shape	
Szöveg	
Eszközök	Iránytű
Multi	Vonalzó
Törlés	Szögmérő
Undo	60-as négyzet
Redo	45 négyzet









Fájlkezelő	
Belső tároló	
Kép	
Hang / videó	
apk	
Dokumentum	



Beállítások (Általános beállítások)

Automatikus alvás mód

Boot csatorna

OPS bootolás

Hőmérséklet kijelző

Hálózati ébresztés

HDMI ébresztés

Emberi indukciós ébresztés

Képernyő kikapcsolása







Beállítások (Kijelző és hangerő)









Beállítások (Ütemezett bekapcsolás / kikapcsolás)

Automatikus kikapcsolás

Lekapcsolási idő





Beviteli módszer beállítása







Tárgyalás mód	
Vezeték nélküli CAST	
Dokumentum	Fájlkezelő
TIMER	
VILÁGÓRA	
Lézermutató	



Alkalmazások





2. Alkalmazások bevezetése

2.1 Tárgyalás mód

Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő tükrözését, az időzítőt és a távvezérelt lézerpointer funkciókat, kiterjesztve az IFP termékek használatát a tárgyalási forgatókönyvekben.



Meeting képernyő tükrözése

- Vezeték nélküli képernyőtükrözés: Támogatja a Windows, Mac, Android és iPhone eszközöket.
- Vezetékes képernyőtükrözés: Támogatja a külső megjelenítő eszközök csatlakoztatását képforrásként.

Tárgyalási eszközök

Lézermutató:

Lézermutató funkciót biztosít a megbeszélésekhez. Engedélyezi a PPT lapozását a Windows képernyőtükrözés során.

• Találkozó időzítő:

Gyors időzítő funkciót kínál.

Alkalmazható prezentációkhoz és más időzített megbeszélésekhez.

Fájlböngészés:

Támogatja a csatlakoztatott USB-meghajtóról származó tárgyalási fájlok böngészését.



Vezeték nélküli képernyőtükrözés - Windows

- 1. Hozzáférés a képernyőtükrözéshez:
- 1. lehetőség: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. lehetőség: A Win+K billentyűkombinációval nyissa meg a képernyőtükrözés felületét.

2. Válassza ki a tükrözésre szánt eszközt:

A csatlakozási felületen válassza ki a megjelenített IFP eszköz nevét a képernyőtükrözés elindításához.

3. Engedélyezze a távvezérlést:

A sikeres tükrözés után ismételje meg az 1. lépést, és jelölje be a távirányító engedélyezése jelölőnégyzetet, hogy a lézermutatót a PPT lapozásához használhassa.





Vezeték nélküli képernyőtükrözés - MAC

1. Csatlakoztassa a Mac-et a vezeték nélküli hotspothoz: Csatlakoztassa a Mac számítógépet a képernyőn megjelenő vezeték nélküli hotspothoz.

2. Nyissa meg a Mac Screen Mirroring menüt :

A Mac beállításaiban lépjen be a képernyőtükrözés menübe.

3. Válassza ki az IFP for Mirroring (IFP tükrözéshez) lehetőséget: A képernyőtükrözési felületen válassza ki az IFP eszköz nevét a vezeték nélküli képernyőtükrözés elindításához.





Vezeték nélküli képernyőtükrözés - ANDROID

1. Nyissa meg a képernyőtükrözést:

Az Android vezérlőközpontban keresse meg a vezeték nélküli képernyőtükrözés gombot, és koppintson rá a tükrözési felület eléréséhez.

2. Válassza ki az IFP for Mirroring (IFP tükrözéshez) lehetőséget: A csatlakozási felületen válassza ki a megjelenített IFP eszköz nevét a képernyőtükrözés elindításához.

*MEGJEGYZÉS: Nem találja az eszközt?

Ha a telefon nem érzékeli az eszközt, használja a távirányító jobb gombbal történő kattintás funkcióját, és próbálja ki a Chromecast tükrözési alternatívát.

Device Name: IFP				
Samsung	Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen Margen			
Huawei	Image: Second			
Others	Open "Wireless Screencast, Select the device name" NOTE: Device not found? Press () to இ			
	Wait for connect			



Vezeték nélküli képernyőtükrözés - iPhone

1. Csatlakoztassa az iPhone-t a hotspothoz:

1. lehetőség: Az iPhone Wi-Fi beállításaiban csatlakozzon a megjelenített vezeték nélküli hotspothoz.

2. lehetőség: Használja az iPhone QR-kódolvasóját a hotspothoz való közvetlen csatlakozáshoz.

 Nyissa meg az iPhone képernyőtükrözést:
 Az iPhone vezérlőközpontjában lépjen be a képernyőtükrözés felületére.

 Válassza ki az IFP for Mirroring lehetőséget:
 A tükrözési felületen válassza ki az IFP eszköz nevét a képernyőmegosztás elindításához.





Vezeték nélküli képernyőtükrözés - Smart SOURCE

1. Csatlakoztassa a számítógépet HDMI-n keresztül: Csatlakoztassa a számítógépet az IFP-hez egy HDMI-kábel segítségével.

2. Váltson a megfelelő forrásra:

A bemeneti forrás felület automatikusan megjelenik, egyszerűen kattintson rá a képernyőtükrözés elindításához.





Tárgyalási eszközök - Lézermutató

- 1. Kezdeti párosítás és csatlakozás:
- Csatlakoztassa az első lézert: A lézer középső gombját több mint 3 másodpercig nyomja meg a találkozó üzemmód fő felületén az automatikus párosításhoz.
- További lézerek csatlakoztatása: Kattintson a Lézer gombra a tárgyalási módban, majd a párosításhoz nyomja meg hosszan a Lézer középső gombját több mint 3 másodpercig.
- 2. Lézeres aktiválás:

Párosított lézerek esetén egyszerűen kattintson bármelyik gombra a kapcsolat automatikus felébresztéséhez.

3. Lézer a PPT lapozásához:

A Windows képernyőtükrözés távvezérlési jogosultságával a Lézert PPT lapozásra is használhatja.





Tárgyalási eszközök - Meeting TIMER

Időzítő időtartamának beállítása:

Az értekezlet mód fő felületén kattintson az IDŐZÍTŐ gombra az értekezlet időzítőjének visszaszámlálási idejének beállításához.





Tárgyalási eszközök - Fájlböngészés

1. Helyezze be az USB-meghajtót a prezentációs fájlokkal.

2. Prezentációs fájlok kiválasztása és lejátszása:

Gyorsan navigáljon a fájlok között, válassza ki a szükséges prezentációs fájlokat, és indítsa el a lejátszást.

*Jegyzet:

A fájlkezelő platformonként eltérő lehet, ezért kérjük, tekintse meg az adott platform fájlkezelőjét.





2.2 Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi a belső memóriában, a csatlakoztatott külső tárolókon vagy a felhőben tárolt fájlok kezelését. Tárolás.

Search 12 All Files Loaded all of 21 Piece Internal Storage Name Files/Size Created On Sarded all of 21 Piece Name Files/Size Created On Coursents Socalor/10 13:12 Soc				
Image: Control Storage Image: Internal Storage Image: Inter	Search Q			Preview area
Categories Picture Audio/Video Audio/Video D CLM 2023/07/10 13:12 D DCLM 2023/07/10 13:12 D Documents 2023/07/10 13:12 D Documents 2023/07/10 13:12 D Documents 2023/07/10 13:12 D Documents 2023/07/10 13:12	Internal Storage	All Files	Loaded all of 21 Piece Files/Size Created On 2023/07/10 13:12	
Image: Construction Image: Construction<	Categories	Audiobooks		
image image Documents 2023/07/10 13:12 image image image image image	C Audio/Video	crash		
Image: File Manager Image: File Manager	🐻 apk	Documents		
	File Manager	🗍 Copy 🖹 Paste 🔀 Cut	<u> </u>	×

A Fájlkezelő kezdőképernyőjének példája a következő:

A Fájlkezelő használatának megkezdéséhez tegye a következőket:

- 1. A Kezdőképernyőn érintse meg a Fájlkezelő ikont.
- 2. Vagy az Alkalmazás képernyőn érintse meg a Fájlkezelő ikont.

Ezután megnyílik a Fájlkezelő kezdőképernyője.



Fájlkezelői utasítások:

- Keresés: Írja be a fájl nevét a kereséshez.
- Tárolás: Válasszon a különböző tárhelyek közül.
- Kategóriák: Kategóriák: Válasszon a különböző fájltípusú keresési eredmények között.
- **Nézet**: Rendezze a fájlokat név, idő, méret vagy típus szerint.
- Frissítés: A fájlkezelő frissítése.
- Új mappa: Új mappa létrehozása az aktuális elérési útvonal alatt.
- Információk: Érintse meg a fájl részletes információinak megjelenítéséhez.
- Válasszon ki mindent: Az összes fájl kiválasztása: Érintse meg a "Név" melletti gombot, és az összes fájl kiválasztásra kerül az elérési útvonal alatt.
- Válassza ki: Hosszan nyomja meg a fájlt, és megjelenik a kiválasztott állapot.
- Másolás: Kijelölt fájlok másolása.
- Beillesztés: Beillesztés: Már másolt vagy kivágott fájl beillesztése.
- Kivágás: Kiválasztott fájlok kivágása.
- Szerkesztés: A kiválasztott fájlnév szerkesztése.
- Megosztás: A kiválasztott fájl megosztása QR-kódon, Bluetooth[®]on vagy e-mailben.
- **Törlés**: A kiválasztott fájl törlése.
- **Előnézet**: Megjeleníti a képet és a kiválasztott fájlra vonatkozó információkat.
- Kilépés: Fájlkezelő elhagyása.



2.3 Rajzolás 占

Interaktív alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy rajzokat készítsen a kijelzőn megjelenő ötletek bemutatására.

A rajzok elmenthetők a készülék memóriájába, a csatlakoztatott hordozható lemezre vagy felhőtárolóra, illetve könnyen megoszthatók QR-kóddal vagy e-mailben.

A Rajzolás alkalmazás használatához tegye a következőket: 1. Érintse meg a Kezdőképernyő ikonját vagy az Alkalmazások képernyő ikonját. Ezután megnyílik a Rajzolás alkalmazás.

 Rajzoljon közvetlenül a táblára a szín, a jelölőszélesség, a toll típusa és a háttérszín alapértelmezett beállításaival, vagy érintse meg az alábbi ikonok bármelyikét az alapértelmezett beállítások módosításához:

- Toll: A toll színének, típusának és szélességének beállítása kézíráskor vagy az érintőtoll használata közben.
- Ha a toll "Alakfelismerés" beállítással rendelkezik, a rajzoló alkalmazás rajzolás közben automatikusan azonosítja a képet, tippeket ad, és lehetővé teszi, hogy egy előre beállított képpel helyettesítse azt, ha egyezik.
- Ha a "Kézírás felismerése" beállításra van állítva, akkor felismeri a kézírást, és szöveggé alakítja.





- 3. A táblán lévő rajz irányításához használja a következő műveleteket:
- Válassza ki: Tárgyak kijelölése az írótáblán. Az objektum vagy annak egy részének kijelölése után megváltoztathatja a színét, klónozhatja vagy törölheti azt.
- Törlés: Érintse meg a Radír gombot, és válassza ki a radírméretet. Ezután tegye az öklét vagy tenyerét a táblára, és menjen a törlendő a területre.

- Alak: Helyezze be az alakot a táblába.
 Szöveg: Szöveg beillesztése a táblába.
 Eszköz: Geometriai szerszámok beillesztése a táblába.
 Multi: Váltás egy érintési pont és több érintési pont között.
 Tiszta: Törölje le az egész írótábla tartalmát.
 Visszavonás: Visszafordítja a legutóbbi műveletet az írótáblán.
 Újra: A legutóbbi művelet visszaállítása az írótáblán.
- Add: Új oldal hozzáadása.
- PgUp: Az előző oldalra lép, ha a fájlban több oldal van.
- PgDn: A következő oldalra lép, ha a fájlban több oldal van. *Jegyzet:

Érintse meg az oldalszámlálát () az összes oldal miniatűr megjelenítéséhez és a felesleges oldalak eltávolításához.

- 4. A rajz véglegesítése után érintse meg az alábbiak bármelyikét:
- Menü > Mentés: Válassza ki a tárolóhelyet és az elérési utat, ahová a rajzot menteni kívánja, majd nevezze el a rajzot.
- Menü > E-mail: Küldje el a rajzot e-mailben. Ha először küldi el a rajzot e-mailben, a rendszer felkéri az e-mail beállítások konfigurálására. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció befejezéséhez. Miután minden beállítást konfigurált, térjen vissza a Rajzolás alkalmazáshoz, és küldje el a rajzot e-mailben. A rajz csatolmányként kerül hozzá. *Megjegyzés:

Az e-mail küldéséhez győződjön meg arról, hogy az IFP csatlakozik az internethez.



- 5. Egyéb menüfunkciók:
- Nyitva: Korábban elmentett fájl megnyitása a tárolóeszközről.
- Háttér: A rajz hátterének beállítása.
 1. Belső: A különböző forgatókönyvekhez szükséges képi hátterek beillesztése.
 - 2. Szín: egyszínű háttér.
 - Egyéb: Felhasználó által feltöltött képek háttérként való beállítása.
- Webböngésző: Nyissa meg a webböngészőt a Rajzolásban.
- Együttműködési mód: Kiszolgáló létrehozása vagy csatlakozása egy másik IFP-vel való rajzolás együttműködési módjának aktiválásához (ugyanannak a sorozatnak kell lennie).
- Öntapadós jegyzet: Adjon hozzá egy öntapadós jegyzetet a Rajzolásban.
- Osztott képernyő: A képernyő 2-4 független rajzlapra osztása. Érintse meg a számot az osztott képernyő mennyiségének beállításához. Érintse meg a TÖRLÉS gombot az összes tábla törléséhez. Érintse meg az EXIT SPLIT gombot az osztott képernyő módból való kilépéshez.
- Megjegyzések: Érintse meg a Kezdőlapon a Megjegyzések üzemmódba ugráshoz.
- Még több: További beállítások megnyitása.
- **i A készülékről**: Megjeleníti a Rajz szoftverinformációkat.





- 5-1. További menüpontok:
- **Megkülönböztetni az ujjal és a tollal történő érintést**: Engedélyezze az érintési pont méretének felismerését.
- Ne feledje a hátteret: Engedélyezi a háttérkép beállításának megjegyzését.
- Globális öntapadós jegyzet szabad üzemmód: Engedélyezi a ragadós jegyzet mozgatását.
- Intelligens szemvédelem: Intelligens szemvédelmi üzemmód engedélyezése.
- Háttér független beállítás: Engedélyezi az egyes oldalak eltérő hátterének beállítását.
- Radírforma: Válassza ki a radír formáját.
- Adatvisszaállítási módszer: Válassza ki a helyreállítási módszert, ha a tábla az utolsó használat során nem került mentésre.
 - Közvetlen: Közvetlenül visszaállítja az adatokat.
 - Tipp: Kérdezze meg, hogy a felhasználó vissza akarja-e állítani az adatokat.
 - Ne tegye: Soha ne állítsa vissza az adatokat.
- Osztott képernyő alapértelmezett szám: Alapértelmezett képernyőmennyiség beállítása osztott képernyő módban.
- Beállítás lefordítása: Beállítja az alapértelmezett fordítási nyelvet.

	Distinguish between finger and stylus touch		
	Remember the background	•	
	Global sticky note free mode		
	Smart eve protection	•	
	Declaration declarations		
	Background independent settings		
	Data recovery method		
	Direct Tip Do not		
	Split screen default count		
		×	
(···) L' L' (→ Menu Share Min Est	Select Pen Eraser Shace Text Tools Multi Clear Undo	C :	Image: Constraint of the second se



- 6. Egyéb funkciók:
- C Megosztás: Megosztja a Rajzolás képernyőképét QR-kódon keresztül.
- 💽 Min: Rajzoló alkalmazás minimalizálása a háttérben.
- Kilépés: Rajzolás alkalmazásból való kilépés. A rendszer felkéri a módosítások mentésének megerősítésére és a Rajzolás alkalmazásból való kilépésre.



2.4 Jegyzettömb eszköz

A Jegyzettömb egy olyan alkalmazás, amely a vizuális képek gördülékenyebb megvitatását teszi lehetővé a kijelző bármely pontján megjelenő megjegyzésekkel.

*Jegyzet:

A Rajzolás használata közben a Jegyzettömb alkalmazás nem érhető el.

A Jegyzettömb használatához tegye a következőket:

- Az oldalmenüben érintse meg a Megjegyzések elemet. A rendszer írásmódba lép, és megjelenik a képernyőn az Annotation (Megjegyzések) vezérlősáv.
- Rajzoljon közvetlenül a képernyőre az alapértelmezett tollvastagsággal és színnel. A vastagság és a szín megváltoztatásához érintse meg a Toll ikonját, és végezze el a módosításokat.
- 3. A rajz véglegesítése után érintse meg az alábbiak bármelyikét:
 - Törlés: Törli a rajzot. A rajz egy részének törléséhez használja az öklét vagy a tenyerét.
 - Mentés: Érintse meg az eszköztáron a menü elemet, majd a Mentés gombot. A rajz mentése. A Fájlkezelő segítségével érheti el.
 - Beillesztés: Érintse meg a Rajzolás ikont az eszköztáron. Szúrja be a Megjegyzések képernyőképet a Rajzolásba.
- 4. Az Annotation alkalmazásból való kilépéshez érintse meg az eszköztáron a menü elemet, majd a Kilépés elemet.



2.5 Alkalmazások



Itt megtekintheti az összes alkalmazást, többek között:

- **Kamera**: Itt megtekintheti vagy módosíthatja a beépített vagy külső kamerák beállításait.
- Chrome (böngésző): A Google webböngészője, amelyet weboldalak böngészésére és internetes források elérésére használnak.
- Óra: Megjeleníti az aktuális időt, és olyan funkciókat tartalmaz, mint az ébresztések, időzítők és világórák.
- Beállítások: A rendszerbeállítások menü, ahol a felhasználók különböző eszközbeállításokat, például a hálózatot, a kijelzőt, a hangot stb. állíthatják be.
- WPS iroda: Szövegszerkesztést, táblázatkezelést, prezentációkat és egyéb, a Microsoft Office-hoz hasonló funkciókat tartalmazó irodai szoftvercsomag.
- **Rendszerfrissítés**: Az IFP operációs rendszerének frissítése, hibajavítás és új funkciók biztosítása.
- HardwareDetect: Az IFP hardver állapotának és információinak észlelése és jelentése.



- **Memoryclean**: Az IFP memóriaterületének felszabadítása a rendszer teljesítményének javítása érdekében.
- RecordScreen: Tevékenységek rögzítése az IFP-n a tanítás vagy a megbeszélések felvételeihez.
- Üdvözöljük: Üdvözlő vagy navigációs oldal, amely alapvető információk vagy parancsikonok megjelenítésére használható.
- **iMirror**: Képernyőtükrözés funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy telefon vagy más eszköz képernyőjét az IFP-re vetítse.
- EsharePro: Megosztási és együttműködési platform, amely más eszközökről származó tartalmak vezeték nélküli kivetítésére szolgál az IFP-re.



2.6 Beállítások



Főmenü	Almenü	Megjegyzések
1. Általános beállítások	 Automatikus alvás Boot forrás OPS boot Hőmérséklet kijelző Hálózati ébresztés HDMI ébresztés Emberi indukciós ébresztés Kapcsolja ki a képernyőt 	Lásd a 40. oldalt. 3

Főmenü	Almenü	Megjegyzések
2. Hálózat	 Vezeték nélküli hálózat Vezetékes hálózat Hotspot beállítása Hálózat állapota 	Lásd a 42. oldalt.
3. Kapcsolódó berendezések	• Bluetooth	Lásd a 44. oldalt.
4. Kijelző és hangerő	 Fény üzemmód Fényerő Kötet Érintés hanghatás Képernyő lezárása Háttérkép beállít ása 	Lásd a 45. oldalt.
5. Tárolás és alkalmazás	 App info Belső tároló	Lásd a 46. oldalt.
6. Ütemezett bekapcsolás/kikapcsolás	 Automatikus kikapcsolás Lekapcsolási idő 	Lásd a 47. oldalt.
7. Idő és nyelv	 Adatok és idő Nyelv és beviteli módszer 	Lásd a 48. oldalt.
8. A készülékről	 Eszköz neve Gyári beállítások visszaállítása Android verzió Firmware verzió 	Lásd az 51. oldalt.

2.6.1 Általános beállítások

Common settings	Automatic sleep When there is no source signal, there is no operation within the specified time. The	
奈 Network	device automatically sleeps, and Windows shuts down 15min 30min 45min 60min	
Equipment	Boot channel	
volume	OPS boot	
application Scheduled	Temp display	
power-on/ off Time &		
language		
Settings		×

Tétel	Funkció	Μί	űvelet	Tartomá ny
Automatik us alvás	Ütemezze az időt, amikor a készülék automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha nincs forrásjel.	1. 2.	A funkció engedélyezése Válassza ki a megadott időpontot	15 perc 30 perc 45 perc 60 perc
Boot csatorna	Alapértelmezett forrás beállítása indításkor	1.	A funkció engedélyezése	Engedély ezze a A letiltás a
OPS bootolás	Állítsa be az alapértelmezett forrást OPS-ra a rendszerindítás során	1.	A funkció engedélyezése	Engedély ezze a A letiltás a
Hőmérsékl et kijelző	Válassza ki a jelenlegi mérsékelt hőmérsékletet	1. 2.	A funkció engedélyezése Válassza ki a hőmérsékletet	°C °F
			Celsius/Fahren heitben	

Network wakeup	
HDMI wakeup	
Human Induction Wakeup	
Turn off the screen After pressing the screen with five fingers for a long time,the screen will turn off	

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomán y
Hálózati ébresztés	A képernyő felébresztése a hálózathoz való csatlakozás közben.	 A funkció engedélyez ése Csatlakozás a hálózathoz 	Engedélye zze a A letiltása
HDMI ébresztés	A képernyő felébresztése a HDMI-hez való csatlakozás közben	 A funkció engedélyez ése Csatlakozás HDMI forráshoz 	Engedélye zze a A letiltása
Emberi indukciós ébresztés	Ébressze fel a képernyőt, miközben az ember közel van a képernyőhöz.	 A funkció engedélyez ése 	Engedélye zze a A letiltása
Kapcsolja ki a képernyőt	A képernyő kikapcsolásához nyomja meg a képernyőt öt ujjal.	 A funkció engedélyez ése 	Engedélye zze a A letiltása

2.6.2 Hálózat

1

Tétel	Funkció	Művelet Tartom ány
Vezeték nélküli hálózat	Csatlakozzon egy elérhető vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Adja meg a hozzáférési jelszót, ha a rendszer kéri + Ad rework + Ad rework Viř dess netvork ************************************	 Wi-Fi keresése a listából vagy preferenciák hozzáadása Wi-Fi Adja meg a jelszót, ha szükséges Engedél yezze a A letiltása
Vezeték es hálózat	Csatlakozzon a LAN-hoz vezetékes kapcsolaton keresztül.	 Csatlakozás a LAN-kábelhez Válassza ki a <vezetékes< li=""> hálózat> beállítást Az IP-cím automatikus/ manuális beállításának kiválasztása Automatically obtain an IP address Manually set the IP address </vezetékes<>
Hotspot beállítás a	Az interaktív kijelző internetkapcsolatának megosztása más eszközökkel a hotspot és a konfigurálja a hotspot DHCP- beállításait (ha szükséges).	 A funkció engedélyezés e Csatlakozás más eszközökhöz hotspoton keresztül Liatenet
oneov	Ο	3. Hotspot- információk

Tétel	Funkció		Művelet	Tartomán y
Net státusz	A hotspot állapotának megjelenítése.	Connected Unconnected Wired network 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1 fe80::1%eth0 D0:93:95:73:29:BD	1. Kapcsolja be a hotspot állapotának megtekintéséh ez	n/a



2.6.3 Kapcsolódó berendezések

Tétel	Funkció	Μί	ívelet	Tartomán y
Bluetooth	Csatlakozás más Bluetooth- eszközökhöz.	1.	A funkció engedélye zése A készülék párosítása más Bluetooth- eszközökke I	Engedélye zze a A letiltása



2.6.4 Kijelző és hangerő

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomá ny
Fény üzemmód	Válassza ki a kijelző világítási módját. Light mode Customize Auto ECO	1. Válassza ki a fénymódot	Testresz abás Auto ECO
Könnyeds ég	Válassza ki az IFP világosságát. Lightness (* 99	 A világosság tartományának módosítása 	0~2100
Kötet	Az IFP hangerejének módosítása. ^{Volume} 🖷 62	1. Az IFP hangerejének módosítása	0~100
Érintés hanghatá s	A képernyő megérintése közbeni érintéshang be/ki kapcsolása.	1. Engedélyezze az érintés hanghatását	Engedél yezze a A letiltása
Képernyő lezárása	A háttérvilágítás kikapcsolása	1. A zárolási képernyő engedélyezése	Engedél yezze a A letiltása
Állítsa be a háttérkép et	Állítsa be egyéni háttérképét	1. Válassza ki a kívánt háttérképet	n/a



2.6.5 Tárolás és alkalmazások

Tétel	Funkció	Művelet	Tartom ány
App info	Megjeleníti a telepített alkalmazásokat és az alkalmazások helyigényét.	 Nyissa meg az alkalmazásinfót az információk megtekintéséhe z. 	n/a
Belső tároló	Mutassa meg a rendszer kapacitását. 9.73 GB Used of 32 GB Photos & videos Music & audio 0.08 GB	1. Nyissa meg a belső tárhelyet az információk megtekintéséhe z	n/a



2.6.6 Ütemezett bekapcsolás/kikapcsolás

Comr settin	non gs Auto shutdo	wn	•	
🛜 Netwo	ork Shutdown ti	me	18:15 Everyday	>
💳 Equip	ment			
Displation volum	ay & ne			
Stora applic	ge & cation			
Scheo powe off	luled r-on/			
Time langu	& age			
Settings				>

Tétel	Funkció	Művelet	Range1	Range2
Automatik us kikapcsolá s	Ha ez a beállítás engedélyezve van, a rendszer automatikusa n kikapcsol a tervezett időpontban.	 A funkció engedélyez ése 	Engedé lyezze a A letilt ása	n/a
Lekapcsolá si idő	Állítsa be a kikapcsolási időt minden hétre.	 Válassza ki a megadott dátumot és időpontot. 	Nap. Hétfő. Kedd. Szerda. Csütört ök. Péntek. Szomb at. Vasárn ap.	0-24h 0-60min

2.6.7 Idő és nyelv

Common settings	< Date and time
Network Related	Automatically determine date and time Use the time provided by the network
Equipment I pisplay &	Set date May 6, 2024
Storage &	Set time 15:11
Scheduled power-on/	Choose time zone GMT+08:00 China Standard Time
off Time & language	24-hour system
Settings	>

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomán Y
	Dátu	ım és idő	
Automatikusa n meghatározza a dátumot és az időt	Automatikusa n szinkronizálja a készülék dátumát és idejét a hálózat vagy a GPS alapján.	1. Engedélyezze a funkciót	Engedélye zze a A letiltása
Meghatározot t dátum	A készülék dátumának kézi beállítása.	1. Válassza ki a megadott dátumot.	Hónap Nap Év
Beállított idő	A készülék idejének kézi beállítása	1. Válassza ki a megadott időpontot.	0-24 óra 0-60 perc

Common settings	K Date and time	
Related	Automatically determine date and time Use the time provided by the network	
Display &	Set date May 6, 2024	
Storage & application	Set time 15:11	
Scheduled power-on/ off	Choose time zone GMT+08:00 China Standard Time	
Time & language	24-hour system	
Settings		>

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomán y
Dátum és idő			
ldőzóna kiválasztása	Válassza ki a készüléknek megfelelő időzónát.	1. Engedélyezze a funkciót	GMT
24 órás rendszer	Váltás a 24 órás és 12 órás (AM/PM) időformátum ok között.	1. Engedélyezze a funkciót	Engedélye zze a A letiltása



Common settings	Language and input method		
Network	Language	English (United States)	>
Equipment			
Display & volume	Input method	Gboard	>
Storage & application	Input method settings		
Scheduled power-on/ off	Gboard		>
Time & language			
Settinas			×

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomán y
	módszer	er	
Nyelv	Az Android nyelvi beállításai lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy kiválasszák a készülék felületének kívánt nyelvét.	 Válassza ki a megadott nyelvet. 	Angol Magyar 繁體中文 简体中文
Beviteli módszer	Az Androidon a beviteli módszer beállítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák az alapértelmezett billentyűzetet.	 Válassza ki a megadott beviteli módszer alkalmazást . 	n/a
Beviteli módszer beállításai	Állítsa be a kiválasztott bemeneti módszer	n/a	n/a
neovo	szoftverének beállításait.		5(

2.6.8 A készülékről

Device name	IFP	>
Restore factory settings		>
Android version	11	
Firmware version		

	Tétel	Funkció	Művelet	Tartom ány
	Eszköz neve	Az IFP eszköznevének megjelenítése	n/a	n/a
AC	Gyári beállítások visszaállítá sa	Törölje az összes adatot a készülékről. Restore factory settings The operation will clear all data from your device, including: Music; photos and other user data System and application data and settings Downloaded application RESTORE FACTORY SETTINGS	 Nyissa meg a gyári beállítások visszaállítása A gyári beállítások visszaállításán ak megerősítése 	n/a
	Android verzió	Az IFP Android verziójának megjelenítése	n/a	n/a
	Firmware verzió	Az IFP firmware verziójának megjelenítése	n/a	n/a 51

3. Gyakori kérdések

1) Hogyan osszuk meg a rajzokat a megbeszélés/ tanóra után?

1-1.Megosztás QR-kóddal

A menüben koppintson a "Megosztás QR-kóddal" lehetőségre. Ezután olvassa be a QR-kódot.

1-2.Megosztás e-mailben

A menüben koppintson az "Email" lehetőségre. Adja meg az összes információt, majd érintse meg a megerősítést.

2) Hogyan telepíthetek 3rd party alkalmazásokat?

- 2-1.Először is, tárolja az Android 11 kompatibilis APK fájlt egy USB meghajtóra.
- 2-2. Ezután csatlakoztassa az USB-meghajtót az IFP-hez.
- 2-3.Nyissa meg a Fájlkezelő alkalmazást, válassza ki az USBmeghajtót a bal oldali menüben, és keresse meg a telepíteni kívánt APK fájlt.
- 2-4.Koppintson a fájlra, és kövesse a rendszer utasításait a telepítés befejezéséhez.

3) Hogyan nyissuk meg a YouTube-ot?

- 3-1.Nyissa meg a böngésző alkalmazást.
- 3-2.Keresse a "YouTube" szót a címsorban.
- 3-3.Válassza ki a weboldal linkjét.

4) Hogyan lehet megnyitni/menteni/beszúrni a megjegyzést?

4-1:

Válassza ki az oldalsó menüt, majd keresse meg a Megjegyzések opciót.

4-2. Mentés megjegyzés:

Válassza ki a menüt az eszköztáron, majd koppintson a mentésre. 4-3:

Válassza a Rajzolás eszköztárban a Megjegyzések eszköztárban a Rajzolást, majd a megjegyzés képernyőképét beilleszti a Rajzolásba.



5) Hogyan csatlakozhatok az internethez?

- 1. módszer:
 - 5-1.Nyissa meg a Beállításokat, és lépjen a "Hálózat" menüpontra.
 - 5-2.Válassza ki a "Vezeték nélküli hálózat" lehetőséget.
 - 5-3. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a jelszót a kapcsolat létrehozásához.



- 2. módszer:
 - 5-1.Nyissa meg az Oldalmenüt, amely a képernyő mindkét oldaláról elérhető.
 - 5-2.Válassza ki a Lebegő eszköztárat (a legalsó lehetőség).
 - 5-3. A "Hálózat" kiválasztása után válassza ki a csatlakozni kívánt Wi-Fi hálózatot, és adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.





AG Neovo Magyarországi képviselője a HRP Europe Kft. Cég címe: 1033 Budapest, Huszti u. 34. – <u>https://agneovo.hrp.hu/</u> Szerzői jog © 2024 AG Neovo. Minden jog fenntartva.